



DMX-schaltbare Schuko-Steckdose

Das Gerät zeichnet sich durch eine sehr kleine Bauform aus und ist somit auch ideal zum Nachrüsten geeignet. Die Netzeingangsklemmen sind doppelt ausgeführt, folglich kann man auch mehrere Steckdosen durchschleifen. Das verwendete Lastrelais wurde mit 50A überdimensioniert. Das Kontaktmaterial ist speziell für Halogen- und kapazitive Lasten ausgelegt. Die Versorgungsspannung der Elektronik wird von der Netzspannung generiert, somit beschränken sich die Anschlüsse der Steckdose auf Netzspannung 230V und DMX512.

Bauart	Einbaugerät
Einstellmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • DMX-Adresse • Schaltschwelle
DMX-Eingang	Schraubklemme bis 1 mm ²
Eingang Lastseite	Schraubklemme: flexibel bis 2,5 mm ² massiv bis 4 mm ²
LED-Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> • Schaltzustand auf der Frontseite • Betriebszustände auf der Rückseite
Spannungsversorgung	230V / 16A
RoHS-konform	ja
Abmessungen	B x H 55 x 100mm / Einbautiefe 60mm
Gewicht	0,3 kg
Bestellnummer	5061